

# Мультиметр со съемным дисплеем 233



Fluke 233



На всех входах



True RMS

## Принадлежности, входящие в комплект поставки

Измерительные щупы с наконечником 4 мм с подсветкой, зажимы AC172 типа "крокодил", датчик температуры 80BK-A, компакт-диск, 2 батареи типа AA и инструкция по эксплуатации.

## Информация для заказа

Fluke 233 мультиметр со съемным дисплеем

## Высокая гибкость работ со съемным дисплеем

Цифровой мультиметр 233 со съемным дисплеем позволяет находиться в двух местах одновременно. Съемный дисплей решает проблемы одновременного удержания прибора и измерительных проводов при выполнении измерений, выполнения измерений в труднодоступных местах и выполнения измерений на машинах и панелях, которые физически отсоединены от концевого или изолирующего

переключателя. Технология беспроводной связи малой мощности позволяет работать с дисплеем на расстоянии до 10 м от точки проведения измерения. Прибор Fluke 233 также рассчитан на работу в местах, где оператор не может находиться рядом с точкой выполнения измерений, например в стерильных помещениях или опасных зонах.

## Характеристики

	233
Съемный дисплей с магнитным креплением	●
Измерение истинного среднеквадратического значения (True-RMS)	●
Разрядность цифрового дисплея	6000
Подсветка дисплея	●
Встроенный термометр	●
Сопротивление, целостность цепей и проверка диодов	●
Запись минимальных, максимальных и средних величин	●
Функция автоматического отключения питания максимально продлевает срок службы батареи	●
Радиопередатчик автоматически выключается при подключении дисплея к прибору	●
С присоединенным дисплеем прибор можно использовать как обычный мультиметр	●
Категория безопасности	CAT IV 600 В / CAT III 1000 В
Автоматический или ручной выбор диапазона измерения	●
Функция фиксации показаний и функция AutoHOLD® (автоматическая фиксация)	●
Сигнализация присутствия опасного напряжения - свыше 30 В	●
Индикатор низкого уровня заряда батареи	●
Эргономичный корпус с защитным чехлом	●
Выбираемый режим ожидания для продления срока службы батареи	●

## Характеристики

Функции	Максимум	Макс. разрешение	Погрешность
Напряжение постоянного тока	1000 В	0,1 мВ	±(0,25% + 2)
Напряжение переменного тока	1000 В	0,1 мВ	±(1,0% + 3)
Постоянный ток	10 А	1 мА	±(1,0% + 3)
Переменный ток	10 А	1 мА	±(1,5% + 3)
Сопротивление	40 МОм	0,1 Ом	±(0,9% + 1)
Емкость	9999 мкФ	1 нФ	±(1,9% + 2)
Частота	50,00 кГц	0,01 Гц	±(0,1% + 2)
Температура	от -40 °C до +400 °C	0,1 °C	±(1% + 10)
Частота радиосвязи: 2,4 ГГц полоса ISM дальность 10 м			

Указанные значения погрешности являются наилучшими для каждой функции

**Ресурс батареи:** щелочная типа AA (3 для основного модуля прибора; 2 для дисплея), 400 ч, станд.

**Размеры (ВxШxГ):** 193 x 93 x 53 mm

**Вес:** 0,6 кг  
**Три года гарантии**

## Рекомендованные принадлежности

80AK-A  
См. стр. 12880PK-9  
См. стр. 128i410  
См. стр. 127Трак  
См. стр. 132C35  
См. стр. 130